



PRAMAC - PB252SHI000 - GRUPO ELECTROGENO PX3250 220V MOTOR HONDA

Generador monofásico (230 voltios) marca Pramac con motor de gasolina Honda GP160, 3000 Rpm. Perfecto para aplicaciones de uso intensivo, este grupo electrógeno combina la resistencia y la funcionalidad, ya que es compacto y eficiente. Está diseñado para asegurar un alto rendimiento y un fácil transporte debido a su bajo peso de 38 kg. Cuenta con una potencia de emergencia de 2,8 kVA y una potencia continua de 2,16 kVA / 2,4 kVA. La capacidad de su depósito es de 3,1 litros de combustible, con un consumo al 75% de 0,88 l/h te permite una autonomía de más de 3 horas.

Tiene nivel sonoro de 98 dBA y está equipado con protección térmica y alarma de nivel de aceite, que sumado a sus muchas cualidades, lo convierte en un producto práctico, fiable y duradero.

IDEAL PARA USO PROFESIONAL INTENSIVO.

DATOS COMERCIALES:

rca: PRAMAC

tipo: PX3250

código: PB252SHI003

Potencia máxima nominal (LTP) : 2,6 KVA

Potencia primaria nominal (PRP) : 2,2 kW

Fases : 1

Voltaje : 230 V

Frecuencia : 50 Hz

Fabricante del motor : HONDA

Carburante : Gasolina

Sistema de arranque : Retroceso

